



Hütter KG
- Bereich Security -

Mathildenstr. 42
D-90489 Nuernberg
Tel: +49 911 551196
Fax: +49 911 532066
www.huetter.eu

Funkalarmzentrale



Die Alarmzentrale SC 805

besticht nicht nur durch ihr Äußeres, auch die Technik ist für hohe Erwartung an Sicherheit und einfache Bedienung entwickelt worden.

Die Zentrale ist mit 4 Zonen ausgestattet wobei Zone 1 für die Meldung von Funk-Rauchmeldern (RM2600 + F2600) dient und Zone 2 für den Teilscharfbereich konzipiert wurde. Die Zonen 3 und 4 können mit Funkmelder für weitere Überwachungsfunktionen (z.B. Zugangskontrollen) angesteuert werden.

Zwei separate zusätzliche Zonen sind für die Sabotage und den Notruf reserviert.

Die SC 805 besitzt 3 separate Ausgänge, 2 für den Aussenalarm und einen (potentialfrei) für den Anschluss an das Telefonwählgerät (z.B. TWG 1204 oder das Infotel 4GSM).

Ein Piezo Innenalarm ist bereits „on Board“. Für die externe Ansteuerung von Zustands - LED's sind Ausgänge vorhanden.

Auch die externe Schaltung der Betriebszustände (scharf/teilscharf/unscharf) ist möglich. Die Quittierung der Zustände erfolgt über LED's am Gerät selbst & über die angeschlossene Aussenalarmierung.

Technische Daten:

Stromversorgung:	230V AC (50-60Hz)
Notstromversorgung:	über NiMh Akku
Stromaufnahme:	0,013 A / 230V-
Empfangs Frequenz:	40 MHz (nicht so stark frequentierter Bereich wie im 433 MHz Band)
Umgebungstemperatur	Betrieb: - 5 bis +40°C Lagerung: - 10 bis +45°C
Umgebung:	geschlossene Innenräume (20-70 %rel.)
Gewicht:	ca. 808 g (ohne Akku)
Abmessungen:	200 mm x 210 mm x 47 mm(HxBxT)
Schutzart / Farbe:	IP40 / RAL 9002

Dieses Produkt ist CE zertifiziert.

- Herausragende Funktionssicherheit
- **Made in Germany** (Entwicklung + Herstellung)
- 5 Funkzonen + Sabotageüberwachung
- (je Zone beliebig viele Melder anschließbar)
- Teilscharfbereich
- Alarmspeicher (für jeden Bereich getrennt)
- Quittierung der Zustände
- Stilvolles Gehäuse für jedes Ambiente
- Eine 24 Std. Zone (für Rauchmelder o.ä.)
- Zustände jederzeit sofort klar verständlich
- Akustischer und optischer Alarm integriert
- Eingebautes Netzteil mit Thermoüberwachung
- Integrierte Notstromversorgung
- über NiMh Akku (A10-2300 separat zu bestellen)
- Einfache + schnelle Inbetriebnahme (ohne PC o.ä.)
- Benutzercode frei wählbar
- Große Sicherheit, kleiner Preis
- Für Gewerbe und Privat
- voll kompatibel zu Commander I & II

Funkalarmzentrale SC805

Bestell Nr.: SC 805

passende Notstromversorgung

Bestell Nr.: A10-2300

Anschlussklemmblock 7 polig

Bestell Nr.: KLEMMML-7POL

(wird nur bei Verwendung von einem verdrahteten Schlüsselschalter bzw. bei Anschluss externer LED's für die Zustände benötigt)